

מדריך בחירה

מדריך בחירת גנרטור לפי הספק

איך לחשב כמה הספק צריך, ולמה גנרטור קטן מדי הורס מכשירים.

צריכה טיפוסית

מכשיר	הספק עבודה	הספק התנעה
מקרר ביתי	200 וואט	900 וואט
מזגן קטן	900 וואט	2200 וואט
מדחס אוויר	1500 וואט	3500 וואט
תאורת אתר	300 וואט	300 וואט
פטישון	1000 וואט	1400 וואט

הספק ההתנעה הוא מה שקובע

מנוע חשמלי צורך פי שניים עד שלושה בשנייה הראשונה. גנרטור שנבחר לפי הספק עבודה בלבד ייכבה ברגע שהמקרר יתניע – או יגרום נזק למכשיר.

איך לחשב

- ☐ רשמו את כל המכשירים שיפעלו במקביל
- ☐ סכמו את הספקי העבודה שלהם
- ☐ הוסיפו את הספק ההתנעה של המכשיר הגדול ביותר
- ☐ הוסיפו רזרבה של 20 אחוז

לפני קנייה

- ☐ בדקו רמת רעש אם הגנרטור יוצב ליד בית
- ☐ מיכל גדול יותר משמעו פחות תדלוקים
- ☐ גנרטור אינוורטר לציוד אלקטרוני רגיש
- ☐ ודאו שיש הארקה תקינה

צריכים כלי עבודה מקצועי?

055-723-7323 בטלפון מקצועי ייעוץ · הארץ לכל משלוח · buytools.co.il